



LUPUSEC - FERNBEDIENUNG

Art. 12008 EAN: 4260195431904

- › Kleine Fernbedienung für die Hosentasche
- › Scharf- und Unscharfschalten der Zentrale (Nur eine Area in der XT-2)
- › Inkl. Panikfunktion

LUPUSEC - Fernbedienung

Die Fernbedienung für die LUPUSEC dient in erster Linie dazu, das System in den Scharf-, Unscharf- oder Heim-Modus zu schalten und kann z. B. bequem am Schlüsselbund befestigt werden. So haben Sie jederzeit Zugriff auf die Hauptfunktionen Ihres Alarmsystems. Selbstverständlich ist auch die Fernbedienung batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig.

Das LUPUSEC - Produktuniversum:



Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--|
| Maße | ca. 35 x 65 x 10 mm (LxBxH) |
| Gewicht | ca. 0,03 kg (inkl. Batterie) |
| Detektionsverfahren | - |
| Sensortyp | - |
| Sabotageüberwachung | Nein |
| Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale | Nein |
| Statusanzeige | Nein |
| Statusüberwachung durch die Zentrale | Ja |
| Statusanzeige in der Zentrale | Ja |
| Batterieanzeige in der Zentrale | Ja |
| Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale | Bei jeder Sendeübermittlung |
| Funkfrequenz | 868,6625 MHz |
| Funkleistung | max. 10mW |
| Sendereichweite | Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten) |
| Modulation | FM |
| Befestigungsmöglichkeiten | - |
| Spannungsversorgung | CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie |
| Batterie Lebensdauer im Schnitt | ~2 Jahre |
| Montageort | - |
| Richtlinienkonform | CE, FCC, RoHs |
| Zertifiziert nach | EN 50131 Grad 2 |
| Kompatibel mit XT Zentrale | XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT3 |
| LIEFERUMFANG | |
| Fernbedienung | CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie |
| Handbuch | |

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

