



LUPUSEC - ERSCHÜTTERUNGSMELDER

Art. 12105

EAN: 4260195433885

- › Erkennt zuverlässig Einbruchversuche
- › Kleines Gehäuse
- › Wird geklebt
- › Funkübertragung
- › Statusübertragung
- › Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, E-Mail oder Contact-ID

LUPUSEC - Erschütterungsmelder



Der Kombi-Gefahrenmelder der LUPUSEC Smarthome Alarmanlage

Angebracht an Fenstern oder Türen, stoppt der LUPUSEC Erschütterungsmelder den Einbrecher schon beim Einbruchversuch. Der in seiner Sensitivität einstellbare Vibrationssensor erkennt einbruchstypische Hebelversuche an Fenstern und Türen und alarmiert Sie so bereits vor dem Eindringen in Ihre Räumlichkeiten.

Dabei hat der Melder 2 Einstellungsmodi mit je 3 Empfindlichkeiten. Eingestellt auf Erschütterung, genügt ein einzelner Stoß um Alarm auszulösen. Mit der Vibrations-Einstellung sind mehrere aufeinanderfolgende Stöße wie Sie bei einem Einbruchversuch entstehen notwendig.

Schnell installiert, zuverlässig geschützt!

Batterie einlegen und auf das Fenster- oder den Türrahmen kleben - so schnell ist dieser Sensor installiert. Nachdem Sie den Melder mit der gewohnten One-Click Lösung der Zentrale hinzugefügt haben, müssen Sie nun noch den Sensortyp und die Empfindlichkeit einstellen.

Einmal in das System integriert, meldet der Erschütterungsmelder jeden Einbruchversuch an die Zentrale. Diese wiederum informiert Sie dann umgehend über die eingestellten Alarmwege (Push Notification, E-Mail, SMS oder an die Wachzentrale)





Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrerelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

TECHNISCHE DATEN

Maße	Ø 44,6mm x 16,3mm
Gewicht	ca. 0,05 kg (inkl. Batterie)
Detektionsverfahren	Erschütterungssensor
Sabotageüberwachung	Ja
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	868MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Kommunikationsweise	FM
Befestigungsmöglichkeiten	geklebt
Batterie Lebensdauer im Schnitt	ca. 2,6 Jahre
Spannungsversorgung	1 x CR2477 3V Lithium Batterie
Montageort	Fensterscheibe, Fensterrahmen, Tür Nur Innenbereich
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Arbeitstemperaturen	-10°C bis 45°C
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT4

Lieferumfang

Erschütterungsmelder	CR2477 3V lithium Batterie
Handbuch	

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

