

LUPUSEC - LINIENBEWEGUNGSMELDER

Art. 12110 EAN: 4260195433953

- › Schmalere Erfassungsbereich von nur 10°
- › Meldet zuverlässig alle sich bewegenden Objekte anhand von Wärmestrahlung
- › Funkverbindung (ca. 30-100 Meter Reichweite)
- › Kleines, modernes Gehäuse
- › Sabotageerkennung
- › Statusübertragung
- › Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, (Telefonanruf), E-Mail und Contact-ID



LUPUSEC - Linienbewegungsmelder

Funk-Bewegungsmelder mit nur 10° Erfassungswinkel für die LUPUSEC Smarthome Alarmanlage

Schützen Sie sich mit dem Linien-Bewegungsmelder vor Einbrüchen. Der wie eine unsichtbare Lichtschranke funktionierende Melder erkennt warme Körper, die sich in einem Abstand von bis zu 10 Metern bewegen. Der sehr schmale Erfassungsbereich von nur 10° ist wie eine Lichtschranke und eignet sich optimal, um Dachfenster, Durchgänge oder Fensterfronten zu schützen. Bewegt sich ein Einbrecher durch den schmalen, unsichtbaren „Infrarot-Lichtstrahl“ des Linienbewegungsmelders wird der Alarm umgehend ausgelöst und Sie werden sofort mobil benachrichtigt. So sichern Sie Ihr Zuhause effektiv. Installieren Sie den Sensor um 90° gedreht unterhalb eines Dachfensters oder einer Dachluke, so ist es unmöglich, unbemerkt durch diese Öffnung einzudringen. Ob Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro oder Geschäft – mit dem Linienbewegungsmelder schützen Sie sich professionell vor Einbruch. Der Funk-Bewegungsmelder ist batteriebetrieben, kabellos und daher leicht zu installieren. Mit einem Knopfdruck am Gerät vernetzen Sie den Sensor mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage.



Die Batterie hat eine lange Lebensdauer von ca. 3.5 Jahren. Bei niedrigem Batteriestand werden Sie automatisch vom System benachrichtigt.

Schnell integriert - einfach automatisiert.

Einmal in das System integriert, meldet der Linien-Bewegungsmelder jede Änderung des Zustands an die Alarmanlage.

Dies beinhaltet eine Statusmeldung bei niedriger Batterie, bei Auslösen des Sabotagekontakts sowie beim Erkennen von Bewegungen. Letzteres können Sie für zahlreiche Automatisierungen verwenden: Sie möchten z.B. beim Betreten des Bads nur in der Nacht das Licht automatisch einschalten? Kein Problem - über das intuitiv bedienbare Webinterface sind solche Regeln im Handumdrehen erstellt. Webinterface sind solche Regeln im Handumdrehen erstellt.



TECHNISCHE DATEN

Horizontaler Erkennungswinkel	10°
Maße	76 x 56 x 43mm (TxBxH)
Gewicht	0,08 kg
Detektionsverfahren	Wärmefeldmessung bis max. 10m
Sensortyp	PIR, Passive Infrarot (Winkelfeldmessung)
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Automatisch
Funkfrequenz	868,35 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	horizontal oder vertikal
Spannungsversorgung	3V Lithium Batterie (CR123)
Batterie Lebensdauer im Schnitt	ca. 3.5 Jahre (bei durchschnittlich 20 Aktivierungen pro Tag)
Montageort	Wände, in Ecken. Nur Innenbereich
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHS
Zertifiziert nach	EN 50131 Grad 2
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2 Plus, XT4
LIEFERUMFANG:	
Linienbewegungsmelder	Batterie
Schrauben und Dübel	Handbuch



Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrerelemente, Rolladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.