Portweiterleitung mit einem <u>LINKSYS</u> Router

	LINKS	YS Smart Wi-Fi		App Center H	filfe Cisco WLAN ✔ Guid	o B. 👻	
	Smart Smart Ga Ga S S Ma S S Ma S S Ma S S Ma S S S S S S S S S S S S S	Wi-Fi Tools råteliste staugriff iderschutzfunktionen dien-Priorisierung schwindigkeitstest erner Speicher einstellungen	Prezzenk-60 Deses ontr WLAN - Cisco Seehol - Cisco Seehol	tus Victorian Acutar 1.2 dare @ 5.000 @	Charay Hometowski Charametowski C	FI	
	ିତ୍ୟ ଜୋ ଅନ୍ତି ଅନ୍ତି ଅନ୍ତି	nnektivitat AN herheit	Kinderschutz Kinderschutzhu aktiviert: Geschützte Gerä	turktionen E3 ktionen sind 1	Gastrught Gastrught Gastrught Gastrught Gastrught Gastrught Gisco Seeher Kenword: BM Akbelt: O	E3 I-guest Cluest Gaste	
LINK	SV5" Smart Wi-Fi		Externer Sp	App Cer	83 Medien-Priorisierung	Cisco WLAN	✓ Guido B.
	Sicherheit Router-Einstellungen anzeigen und Firewall DMZ Anwe DDNS Einfache Port-Weiterleitung	andern ndungen und Spiele	rleitung Portbereict	Triggering			
BO	Name der Anwendung	Externer Port	Interner Port	Protokoll	Geräte-IP-Nr	Aktiviert	
\odot	XT2 plus	8080	443	TCP	192.168.1.109	Wahr	Bearbeiten/
a second a							
					Neue ei	nfache Port-Weite	leitung hinzufügen
°0					Neue ei	nfache Port-Weite	leitung hinzufügen
°° ©					Neue ei	nfache Port-Weiter	leitung hinzufügen
3) C					Neue di	nfache Port-Weiter	leitung hinzufügen
					Neue ei OK A	nfache Port-Weiter	Jeitung hinzufügen

- 1. Öffnen Sie den Browser und rufen Sie Ihren Router auf.
- 2. Klicken Sie unter *Sicherheit* auf den Reiter *Anwendungen und Spiele*.
- 3. Wählen Sie nun den Reiter *Einfache Port-Weiterleitung*.
- 4. <u>Name der Anwendung</u>: Tragen Sie einen frei wählbaren Namen für die Portweiterleitung ein.
- 5. <u>Externer Port</u>: Wählen Sie hier den öffentlichen Port den Sie freigeben wollen (frei wählbar, wir empfehlen den Port 80 nicht zu verwenden).
- <u>Interner Port</u>: Wählen Sie hier den lokalen Port Ihres Gerätes aus (Standardweb Port: 80; SSL Port: 443).
- 7. <u>Protokoll</u>: Wählen Sie hier TCP als Protokoll aus.
- 8. <u>Geräte-IP-Nr.</u>: Tragen Sie hier die lokale IP Adresse des Gerätes ein, dass Sie aus dem Internet erreichbar machen wollen.
- *9. <u>Aktiviert</u>:* Wählen Sie hier *Wahr* damit die Portweiterleitung aktiviert ist.
- 10. Klicken Sie auf *OK* um die Einstellungen zu übernehmen.

