

Portweiterleitung mit einer *Horizon Box*

Letzte Anmeldung 31-07-2017, 11:23

STATUS BASIC **FORTGESCHRITTEN** JUGENDSCHUTZ WIRELESS SYSTEM

Optionen
IP-Filter
MAC-Filter
Port-Filter
Weiterleitung
Port-Trigger
DMZ-Host
Firewall

Weiterleitung

Auf dieser Seite können Sie Weiterleitungen konfigurieren.

Öffentlicher Port-Range	Lokale IP-Adresse	Ziel-Port-Range	Protokoll	Löschen
53080	192.168.192.95	443	TCP	<input type="checkbox"/>

[Zeile hinzufügen](#)

[Speichern](#)

1. Öffnen Sie den Browser und rufen Sie Ihren Router auf.
2. Klicken Sie unter *Fortgeschritten* auf *Weiterleitungen*.

Letzte Anmeldung 31-07-2017, 11:23

STATUS BASIC **FORTGESCHRITTEN** JUGENDSCHUTZ WIRELESS SYSTEM

Optionen
IP-Filter
MAC-Filter
Port-Filter
Weiterleitung
Port-Trigger
DMZ-Host
Firewall

Weiterleitung

Auf dieser Seite können Sie Weiterleitungen konfigurieren.

Öffentlicher Port-Range	Lokale IP-Adresse	Ziel-Port-Range	Protokoll	Löschen
53080	192.168.192.95	443	TCP	<input type="checkbox"/>

3. *Öffentliche Port-Range*: Wählen Sie hier den öffentlichen Portbereich den Sie freigeben wollen (frei wählbar, wir empfehlen einen 5 stelligen z.B. 53080).
4. *IP-Adresse*: Tragen Sie hier das Gerät (die IP) ein, dass Sie aus dem Internet erreichbar machen wollen.
5. *Ziel-Port-Range*: Wählen Sie hier den lokalen Portbereich Ihres Gerätes aus (SSL Port: 443).
6. *Protocol*: Wählen Sie hier TCP als Protokoll aus.
7. Drücken Sie auf *Speichern*.