

Portweiterleitung mit einem *Linksys* Router

The screenshot displays the Linksys Smart Wi-Fi web interface. The left sidebar contains the following menu items: Smart Wi-Fi Tools (Geräteliste, Gastzugriff, Kinderschutzfunktionen, Medien-Priorisierung, Geschwindigkeitstest, Externer Speicher), Routereinstellungen (Konnektivität, Fehlerbehebung, WLAN, Sicherheit). The 'Sicherheit' item is highlighted with an orange box. The main content area shows several panels: Netzwerk-Status (Verbunden), Linksys Heimnetzwerke, WLAN (Cisco Seehof 2.4 GHz, Cisco Seehof 5 GHz), Geräteliste (Aktive Geräte: Lokal 10, Gast 0), Kinderschutzfunktionen (aktiviert), Gastzugriff (eingeschaltet), Externer Speicher (kein Laufwerk vorhanden), and Medien-Priorisierung (Ladevorgang läuft...).

1. Öffnen Sie den Browser und rufen Sie Ihren Router auf.
2. Klicken Sie auf *Sicherheit*.

LINKSYS™ Smart Wi-Fi

App Center Hilfe Cisco WLAN Guido B.

Sicherheit

Router-Einstellungen anzeigen und ändern

Firewall DMZ **Anwendungen und Spiele**

DDNS **Einfache Port-Weiterleitung** Portbereich-Weiterleitung | Portbereich-Triggering

Name der Anwendung	Externer Port	Interner Port	Protokoll	Geräte-IP-Nr	Aktiviert	
XT2 plus	8080	443	TCP	192.168.1.109	Wahr	Bearbeiten/ Löschen

Neue einfache Port-Weiterleitung hinzufügen

OK Abbrechen Anwenden

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Lizenzen von Drittanbietern | Remote-Unterstützung
© 2018 Belkin International, Inc. und ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

3. Klicken Sie unter auf den Reiter *Anwendungen und Spiele*.
4. Wählen Sie nun den Reiter *Einfache Port-Weiterleitung*.
5. Klicken Sie auf *Neue einfache Port-Weiterleitung hinzufügen*.

LINKSYS Smart Wi-Fi App Center Hilfe Cisco WLAN Guido B.

Sicherheit

Router-Einstellungen anzeigen und ändern

Firewall DMZ Anwendungen und Spiele

DDNS | Einfache Port-Weiterleitung | Portbereich-Weiterleitung | Portbereich-Triggering

Name der Anwendung	Externer Port	Interner Port	Protokoll	Geräte-IP-Nr	Aktiviert	
XT2 plus	8080	443	TCP	192.168.1.109	Wahr	Bearbeiten/ Löschen

Neue einfache Port-Weiterleitung hinzufügen

OK Abbrechen Anwenden

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Lizenzen von Drittanbietern | Remote-Unterstützung
© 2019 Belkin International, Inc. und ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

6. **Name der Anwendung:** Tragen Sie einen frei wählbaren Namen für die Portweiterleitung ein.
7. **Externer Port:** Wählen Sie hier den öffentlichen Port den Sie freigeben wollen (frei wählbar, wir empfehlen einen 5-stelligen z.B. 53080).
8. **Interner Port:** Wählen Sie hier den lokalen Port Ihres Gerätes aus (SSL Port: 443).
9. **Protokoll:** Wählen Sie hier TCP als Protokoll aus.
10. **Geräte-IP-Nr.:** Tragen Sie hier die lokale IP Adresse des Gerätes ein, dass Sie aus dem Internet erreichbar machen wollen.
11. **Aktiviert:** Wählen Sie hier *Wahr* damit die Portweiterleitung aktiviert ist.
12. Klicken Sie auf *OK* um die Einstellungen zu übernehmen.