

# Portweiterleitung mit einer Horizon Box

Letzte Anmeldung 31-07-2017, 11:23

STATUS BASIC FORTGESCHRITTEN JUGENDSCHUTZ WIRELESS SYSTEM

Optionen  
IP-Filter  
MAC-Filter  
Port-Filter  
**Weiterleitung**  
Port-Trigger  
DMZ-Host  
Firewall

## Weiterleitung

Auf dieser Seite können Sie Weiterleitungen konfigurieren.

Öffentlicher Port-Range	Lokale IP-Adresse	Ziel-Port-Range	Protokoll	Löschen
53080	192.168.192.95	443	TCP	<input type="checkbox"/>

1. Öffnen Sie den Browser und rufen Sie Ihren Router auf.
2. Klicken Sie unter *Fortgeschritten* auf *Weiterleitungen*.
3. Öffentliche Port-Range: Wählen Sie hier den öffentlichen Portbereich den Sie freigeben wollen (frei wählbar, wir empfehlen einen 5 stelligen z.B. 10000 oder 53080).
4. IP-Adresse: Tragen Sie hier das Gerät (die IP) ein, dass Sie aus dem Internet erreichbar machen wollen.
5. Ziel-Port-Range: Wählen Sie hier den lokalen Portbereich Ihres Gerätes aus (Standardweb Port: 80; SSL Port: 443).
6. Protocol: Wählen Sie hier TCP als Protokoll aus.
7. Drücken Sie auf *Speichern*.