



## LUPUSEC - WASSERMELDER

Art. 12007 EAN: 4260195431898

- › Meldet zuverlässig Wasser bei Kontakt
- › Schützt vor Wasserschäden
- › Leicht zu montieren
- › Wasserdichter Fühler. IP56 Schutzklasse
- › Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, (Telefonanruf), E-Mail und Contact-ID

### LUPUSEC - Wassermelder

Der LUPUSEC-XT Wassermelder alarmiert Sie zuverlässig bei Wasserschäden oder Überschwemmungen. Hierzu wird der Wassermelder einfach in Bodennähe angebracht und der Sensor so ausgelegt, dass er Bodenkontakt hat. Jeder Kontakt mit Wasser wird sofort gemeldet. Der Wassermelder ist ebenfalls batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann er in jeder Räumlichkeit in Bodennähe angebracht werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Einfach den Wassermelder über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.

### Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



## TECHNISCHE DATEN

|  |  |
|--|--|
| Maße   | 120 x 70 x 30mm (LxBxH)                                    |
| Gewicht  | ca. 0.16 kg (inkl. Batterie)                               |
| Detektionsverfahren                              | Widerstandsmessung   |
| Sensortyp  | Widerstandsbrücke  |
| Sabotageüberwachung                              | -  |
| Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale      | -  |
| Statusanzeige                                    | -  |
| Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale | Ja   |
| Funkfrequenz                                     | 868,6375 MHz   |
| Funkleistung                                     | max. 10mW  |
| Sendereichweite                                  | Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten) |
| Befestigungsmöglichkeiten                        | Verschraubt  |
| Spannungsversorgung                              | 4 x AAA alkaline Batterien                                 |
| Batterie Lebensdauer im Schnitt                  | ca. 3 Jahre (bei einer Aktivierung im Monat)               |
| Montageort                                       | Wand, Boden<br><b>Nur Innenbereich</b>                     |
| Richtlinienkonform                               | CE, FCC, RoHs  |
| Arbeitstemperaturen                              | -10°C bis 45°C   |
| <b>Kompatibel mit XT Zentrale</b>                | <b>XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT3</b>                   |
| <b>LIEFERUMFANG</b>                              |  |
| Wassersensor                                     | 4 x AAA alkaline Batterien                                 |
| Schrauben und Dübel                              | Handbuch   |

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

