



LUPUSEC - PANIC BUTTON

Art. 12015 EAN: 4260195432802

- › Löst sofort Alarm aus - unabhängig vom Zustand der Zentrale
- › Kleine Maße und schnell installiert
- › Auch als Medizinischer Alarmmelder einsetzbar
- › Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, (Telefonanruf), E-Mail und Contact-ID

LUPUSEC - Panic-Button

Der LUPUSEC-XT Panic-Button ist zur sofortigen Alarmauslösung bei Überfällen gedacht. Durch sein kleines praktisches Format ist er einfach überall im Gebäude mitzunehmen. Durch Drücken des Buttons wird zuverlässig sofort der eingestellte Alarm ausgelöst, egal in welchem Zustand sich die Alarmanlage gerade befindet. Der Panic Button ist batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig.

Das LUPUSEC - Produktuniversum:



Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 70 x 40 x 15 mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 0,04 kg (inkl. Batterie)
Detektionsverfahren	-
Sensortyp	-
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusanzeige	Nein
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter(je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschrauben, Klebeband
Spannungsversorgung	CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	3 Jahre
Spannungsversorgung	CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	3 Jahre
Montageort	Alle Nur Innenbereich
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT4

LIEFERUMFANG

Panic-Button	CR2032 3V 240 mAh Lithium Batterie
Handbuch	



Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

