

LUPUSEC - FUNKREPEATER

Art. 12016 EAN: 4260195431973

- › Erhöht die Reichweite von Sensoren
- › Kleines, unauffälliges Gehäuse
- › Einfache Installation



LUPUSEC - Repeater

An die LUPUSEC-XT1 können maximal 20 und an die XT2 maximal 160 Sensoren angeschlossen werden. Sollte die Reichweite zu einem oder mehreren Sensoren nicht ausreichen, können Sie die Funkreichweite mit dem Repeater erhöhen. Bei aktiviertem Repeater erreichen Sie fast die doppelte Reichweite, da die Sensoren im Bereich des Repeaters erst an den Repeater senden und der Repeater die Information dann an die Zentrale weiterleitet. Der Repeater wird über ein 9V Netzteil angeschlossen und benötigt daher einen Stromanschluss.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:



Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrerelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden. Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

TECHNISCHE DATEN:

Maße	150 x 95 x 40 mm (HxBxT)
Gewicht	0,22 kg
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschrauben
Stromversorgung	DC 9V 500mA
Montageort	Wand
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Beschränkungen	Folgende Sensoren / Geräte sind nicht möglich mit dem Funkrepeater zu verwenden: PSS-Geräte (Funksteckdosen, Unterputzrelais), PIR Netzwerkkamera, Temperatursensoren, Funkrelais, Mini Innensirene, Funkrepeater (Kaskadierung)..
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT3
LIEFERUMFANG:	
Repeater	9V 500mA Netzteil
Handbuch	

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

