



## LUPUSEC - DRAHTLOSER SENSOREINGANG

Art. 12020

EAN: 4260195432338

- Ermöglicht den Anschluss von externen Meldern
- Potentialfreier Kontakt
- ca. 2.8 Jahre Batteriebetrieb
- Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, (Telefonanruf), E-Mail und Contact-ID

### Drahtloser Sensoreingang:

Der LUPUSEC-XT Drahtlose Sensoreingang besitzt einen potentialfreien Kontakt. Wird dieser überbrückt (geschlossen), z.B. von einem bereits vorhandenen kabelgebundenem Türkontakt, einer Lichtschranke, einem BUS-System oder ähnlichem, wird Alarm ausgelöst. Es können auch mehrere Melder an einen Sensoreingang angeklemt werden.

### Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren

## TECHNISCHE DATEN

|  |  |
|--|--|
| Maße   | 22 x 32 x 107mm (LxBxH)                                    |
| Verpackungsmaße                                  | 30 x 20 x 115mm (LxBxH)                                    |
| Gewicht  | 0,03 kg  |
| Detektionsverfahren                              | potentialfreier Kontakt                                    |
| Widerstand                                       | 30 Ohm   |
| Sabotageüberwachung                              | Ja, Demontagekontakt                                       |
| Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale      | Ja   |
| Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale | Ja   |
| Funkfrequenz                                     | 868,6625 MHz   |
| Funkleistung                                     | max. 10mW  |
| Sendereichweite                                  | Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten) |
| Modulation                                       | FM   |
| Befestigungsmöglichkeiten                        | Verschraubt, geklebt                                       |
| Spannungsversorgung                              | 1 x 1/2 AA 3,6V Lithium Batterie                           |
| Batterie Lebensdauer im Schnitt                  | 2,8 Jahre  |
| Montageort                                       | beliebig<br>Nur Innenbereich                               |
| Richtlinienkonform                               | CE, FCC, RoHs, EN 14604                                    |
| <b>Kompatibel mit XT Zentrale</b>                | <b>XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT3</b>                   |
| <b>LIEFERUMFANG</b>                              |  |
| Drahtloser Sensoreingang                         | 1 x 1/2 AA 3,6V Lithium Batterie                           |
| Schrauben und Dübel                              | Bedienungsanleitung  |

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

