



## LUPUSEC - FENSTER- / TÜRKONTAKT (BRAUN)

Art. 12037

EAN: 4260195433069

- › Hochwertiger Magnetkontakt
- › Kleines Sensoren Gehäuse
- › Farbe: 8011 braun = Pantone Solid Coated 476 C
- › Sabotageerkennung
- › Funkübertragung
- › Statusübertragung
- › Meldet sicher den Status von Fenster oder Türen
- › ca. 2.6 Jahre Batterie-Lebensdauer
- › Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, (Telefonanruf), E-Mail und Contact-ID

### LUPUSEC - Fenster-/Türkontakt (braun)



Der LUPUSEC - Fenster- / Türkontakt ist ein zentrales Element des Alarmsystems und dient der Absicherung eines Fensters oder einer Tür. Der Kontakt besteht aus zwei Elementen. Eines der Elemente wird an Fenster bzw. Tür, das andere Element am Rahmen angebracht. So erkennt der Sensor sofort, wenn eine Tür geöffnet oder geschlossen wird. Es können mehrere Tür-/Fensterkontakte in ein System eingebunden werden (An die LUPUSEC-XT1 können insgesamt 20 Sensoren angeschlossen werden - an die XT2 bis zu 160.) Wie alle anderen Zubehörteile ist auch der Tür-/Fensterkontakt batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Einfach die beiden Elemente anbringen, mit dem System verbinden, fertig.

### Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



## TECHNISCHE DATEN

|  |  |
|--|--|
| Farbe  | RAL 8011 braun = Pantone Solid Coated 476 C                |
| Maße Sensor                                    | 85 x 24,6 x 19,5mm (LxBxH)                                 |
| Maße Magnet                                    | 45 x 12 x 9 mm (LxBxH)                                     |
| Gewicht  | 32 g   |
| Detektionsverfahren                            | Magnetfeldmessung  |
| Sensortyp                                      | Lesekontakt  |
| Sabotageüberwachung                            | Ja   |
| Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale    | Ja   |
| Statusanzeige                                  | Ja   |
| Statusüberwachung durch die Zentrale           | Ja   |
| Statusanzeige in der Zentrale                  | Ja   |
| Batterieanzeige in der Zentrale                | Ja   |
| Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale | Automatisch  |
| Funkfrequenz                                   | 8868,35 MHz  |
| Funkleistung                                   | max. 10mW  |
| Sendereichweite                                | Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten) |
| Modulation                                     | FM   |
| Befestigungsmöglichkeiten                      | Verschrauben oder ankleben                                 |
| Spannungsversorgung                            | 3V CR2 Lithium Batterie                                    |
| Batterie Lebensdauer im Schnitt                | 2.6 Jahre  |
| Montageort                                     | Fenster, Türen o.ä.<br><b>Nur Innenbereich</b>             |
| Richtlinienkonform                             | CE, FCC, RoHs  |
| Zertifiziert nach                              | EN 50131 Grad 2  |
| <b>Kompatibel mit XT Zentrale</b>              | <b>XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT3</b>                   |

## LIEFERUMFANG

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Fenster- Türkontakt (2-Teilig) | Batterie                        |
| Schrauben und Dübel            | Klebeband für Sensor und Magnet |
| Handbuch                       |                                 |

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

