

## LUPUS - XT2 PLUS ZENTRALE

Art. 12045 EAN: 4260195433168

- » **3 Welten vereint: Einbruchschutz, Video und Hausautomation**
- » Für max. 240 Sensoren in 2 Areas, GPRS Modul
- » Die Zentrale verknüpft alle Ihre Geräte: ob Heizkörperthermostate, Rauchmelder, Rollladensteuerung, etc.
- » Dynamische Programmierung der Sensoraktionen
- » Datenverschlüsselung zum Schutz Ihrer Daten (SSL v3 256Bit)
- » Zugriff via Browser oder kostenfreier Android-/iOS-APP
- » Modernes, ansprechendes Design mit intuitiv bedienbarer Benutzeroberfläche
- » kostenfreie Software-Updates

### Das neue Smarthome Alarmsystem von LUPUS-Electronics.

#### LUPUS-XT2 Plus. Alarm. Video. Smarthome. Einfach und sicher.



Die neue LUPUS-XT2 Plus ist eines der modernsten Systeme für Gebäudesicherheit, Videoüberwachung und Smarthome-Steuerung. Zuverlässiger, einfacher und vielseitiger als je zuvor. Das perfekte Betriebssystem für Ihr Gebäude.

Dabei ist die neue XT2 Plus jetzt noch einfacher zu installieren. Ganz ohne bauliche Veränderungen schützt Sie effizient gegen Einbruch und andere Gefahren. Sie kann die Steuerung Ihrer Heizung, Leuchten, Rollläden und Elektrogeräte übernehmen und schafft Transparenz, per Live-Video-Verbindung zu Ihren Kameras.

Von außen ist die LUPUS-XT2 Plus unangreifbar, denn mit Ihrer 256Bit SSL-Verschlüsselung ist jede Datenverbindung sicher.

#### LUPUS-XT2 Plus ist eine professionelle, supersichere Alarmanlage.

Die LUPUS - XT2 Plus sichert Sie und Ihr Gebäude professionell und zuverlässig gegen jeden Eindringling. Sie können bis zu 240 Gefahrenmelder per Funk mit der XT2 Plus verbinden. Mit den hochwertigen LUPUS Einbruchsensoren werden Einbrecher beim ersten Versuch erkannt und gemeldet.

Zudem sind Sensoren gegen andere Gefahren, wie Feuer, Wasser, Gas und Notfälle erhältlich. Alarmer z. B. bei Rauchentwicklung können sofort auf Ihr Smartphone gesendet werden, egal wo Sie sich gerade aufhalten. Damit retten Sie bei Anwesenheit nicht nur Ihr Leben, sondern verhindern auch bei Abwesenheit, dass größerer Schaden am Gebäude entsteht.



Schaden verhindern. Präventiv. Einfach und sicher. Mit der neuen LUPUS-XT2 Plus.

## LUPUS-XT2 Plus ist ein revolutionäres Smarthome-System.

Die LUPUS-XT2 Plus ist das perfekte Betriebssystem für Ihr Zuhause. Sie kann Heizung und Temperatur automatisieren oder Leuchten, Rollläden und Elektrogeräte steuern. Durch ihre einfache, intelligente Software können alle Funktionen miteinander verbunden und verknüpft werden.




Zum Beispiel morgens, wenn Sie das Haus verlassen und die Alarmfunktion Ihrer XT2 Plus scharf schalten. Hier könnten Sie einstellen, dass sich die Heizung während Ihrer Abwesenheit automatisch herunter regelt und Ihre Stand-By-Geräte abgeschaltet werden. So sparen Sie Geld und schonen die Umwelt. Alles passiert automatisch im Hintergrund. Tag für Tag, ohne dass Sie sich weiter darum kümmern müssten.

Die Möglichkeiten der Automatisierung sind so vielfältig wie Ihre Ideen. Vielleicht möchten Sie zeitgesteuert Ihren Garten bewässern? Oder durch zeitabhängige Lichtrhythmen und Rollladenbewegungen Anwesenheit simulieren, obwohl Sie im Urlaub sind? Alles das ist möglich. Und noch vieles mehr. Mit der innovativen LUPUS-XT2 Plus.

## LUPUS-XT2 Plus ist super einfach zu bedienen.

Mit der neuen LUPUS-XT2 Plus Software können Sie von überall mit Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone auf alle Funktionen und Einstellungen Ihrer Alarmanlage zugreifen. Per Browser oder App. Mit einer sicheren 256Bit SSL-verschlüsselten Datenverbindung.

Sie möchten unterwegs den Alarmstatus kontrollieren? Oder die Temperatur Ihrer Räume verändern? Die Außenbeleuchtung einschalten? Oder einfach nur kontrollieren, ob alle Türen und Fenster geschlossen sind? Kein Problem, ein Klick auf Ihr Smartphone genügt und Sie können in Ruhe weiter Ihren Tag genießen.



## LUPUS-XT2 Plus bedeutet unterwegs zuhause sein.

Im Alarmfall werden Sie von Ihrer XT2 Plus sofort und unmittelbar benachrichtigt. Z.B. per Push-Nachricht, Email, SMS oder Telefonanruf. Alarme können zusätzlich auch elektronisch an eine Notrufzentrale übermittelt werden. Diese sind über Ihren Internet-Anschluss sowie über das integrierte Mobilfunk-Modul möglich.

Und natürlich können Sie Videoüberwachungssysteme wie IP-Kameras von LUPUS und vielen anderen Herstellern einfach in die Benutzeroberfläche der LUPUS-XT2 Plus integrieren. So können Sie beispielsweise nach einer Alarmierung sofort den Zustand Ihrer Räumlichkeiten per Videoüberwachung überprüfen. Einfach oder? Und sicher! Garantiert.

## TECHNISCHE DATEN

|   |   |
|---|---|
| Maße  | 175 x 150 x 40mm  |
| Gewicht   | 0,56 kg   |
| Arbeitstemperaturen / Max. Luftfeuchtigkeit                       | -10 bis +45°C / bis 90% (nicht kondensierend)   |
| Max. Anzahl Sensoren  | 240 (2 Areas mit je 120 Sensoren und 3 Home-Modi)<br>Maximal 40 ZigBee Geräte - mittels Geräten mit ZigBee Repeater kann die maximale Anzahl pro verwendeten Repeater erhöht werden<br>Max. 20 Heizkörperthermostate pro Zentrale möglich |
| Max. Anzahl Geräte  | Funkrelais 12014 – kein Limit<br>Funkrepeater V1 – maximal 10<br>Funkrepeater V2 – kein „Gerät“; gilt als Sensor  |
| Max. Anzahl PIR Netzwerkkameras                                   | 6   |
| Max. Anzahl Analog / Digitalkameras                               | 8 (z.B. LUPUSNET HD Serie oder LUPUSTEC - Rekorder)   |
| Sabotageanzeige der Sensoren in der Zentralenoberfläche           | Ja  |
| Statusanzeige in der Zentralenoberfläche                          | Ja  |
| Batterieanzeige der Sensoren                                      | Ja  |
| Interne Speicherung der Bilder                                    | Ja, speichert pro Alarm 3 Bilder einer PIR Netzwerkkamera   |
| Sendereichweite   | Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten), Erweiterbar via Repeater  |
| ZigBee Protokoll  | ZBS v2.9.2.6.1  |
| Funkfrequenz  | 868,6625 MHz (Dual Way) und 2.4GHz (Dual Way)   |
| Funkleistung  | RF: max. 16mW (12dBm) / ZigBee: max. 100mW (20dBm)  |
| Verschlüsselung   | SSL / TLS 1.2 SHA-256bit mit RSA-Verschlüsselung  |
| Modulation  | FM  |
| Zugriff via   | PC (Webbrowser), MAC (Webbrowser), Apple & Android Smartphones und Tablets (LUPUS App)<br>Für Android Betriebssysteme sind ARM Prozessoren notwendig  |
| Sprachen (Webserver, nicht App)                                   | Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch   |
| FTP / E-Mailbildversand   | Ja  |
| Alarmierungsmöglichkeiten   | ContactID via GPRS, TCP/IP, E-Mail, Telefonanruf oder SMS   |
| Funktionen  | Scharf-, Unschärf- schalten, 2 Areas, Home-Modus 1+2+3, Stiller Alarm, Feuer, Medizinischer Alarm, Gas, Check Panel Status, Alarmsignalisierung—  |
| Erhältliche Zusatzkomponenten:                                    | Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten sowie 20 Smarthome Module für unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.                      |
| Richtlinienkonform  | CE, FCC, RoHs   |
| Richtlinienkonform mit  | EN 300220-1&2/EN 300328/EN 301489-1&3&17/EN 60950-1/EN 62311  |
| Leitstellen/-software, die eine Aufschaltung der XT2 unterstützen | AAlec Sicherheitssysteme GmbH, Bavaria Werkschutz GmbH, Emil Weber GmbH & Co. KG, INSOCAM's, AM/Win, SecuConcept, Securitas, Sicherheit-Nord GmbH & Co KG, Stadtritter GmbH, STANLEY Security Deutschland GmbH                            |
| Interne Sirene  | Ja, 99dB  |
| SIM-Kartenformat  | Mini-SIM - <b>4G Modul</b>  |
| Befestigungsmöglichkeiten   | Wand, Tisch   |
| Spannungsversorgung   | 1600 mAh Ni-mh wiederaufladbarer Notstromakku, 12V DC   |
| <b>LIEFERUMFANG</b>   |   |
| LUPUS XT2 Plus Zentrale   | Wandhalterung   |
| Schrauben und Dübel   | Handbuch  |