



## LUPUSEC - WASSERMELDER V2

Art. 12047

EAN: 4260195433182

- » Meldet zuverlässig Wasser bei Kontakt
- » Schützt vor Wasserschäden
- » Leicht zu montieren
- » Wasserdichter Fühler (Kabel)
- » Zus. Fühler an der Gehäuseunterseite
- » Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, (Telefonanruf), E-Mail und Contact-ID

## LUPUSEC - Wassermelder V2



Der LUPUSEC - Wassermelder V2 alarmiert Sie zuverlässig bei Wasserschäden oder Überschwemmungen. Hierzu wird der Wassermelder einfach auf den Boden gelegt (z. B. in Nähe der Waschmaschine). Alternativ kann man einen externen Sensor per Kabel anstecken und so anbringen, dass nur dieser Bodenkontakt hat. Der Melder selbst kann somit auch an der Wand montiert werden. Jeder Kontakt mit Wasser aktiviert eine in dem Melder verbaute Sirene und übermittelt einen Alarm an die Zentrale.

Der Wassermelder ist ebenfalls batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann er in jeder Räumlichkeit in Bodennähe angebracht werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Einfach den Wassermelder über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.

## Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



## TECHNISCHE DATEN

|                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Maße                                             | 95 x 29,5 x 82,5mm (LxBxH)                                 |
| Gewicht                                          | ca. 0,12 kg (inkl. Batterie)                               |
| Detektionsverfahren                              | Widerstandsmessung Empfindlichkeit < 350 kOhm              |
| Sirenenlautstärke                                | 95 dB @ 1 m                                                |
| Sensortyp                                        | Widerstandsbrücke                                          |
| Sabotageüberwachung                              | Nein                                                       |
| Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale      | Nein                                                       |
| Statusanzeige                                    | Nein                                                       |
| Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale | Ja                                                         |
| Funkfrequenz                                     | 2,4 GHz                                                    |
| Funkleistung                                     | max. 100mW                                                 |
| Sendereichweite                                  | Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten) |
| Kommunikationsweise                              | ZigBee HA 1.2 Pro                                          |
| Befestigungsmöglichkeiten                        | Verschraubt                                                |
| Spannungsversorgung                              | 1 x CR123A 3V lithium Batterie                             |
| Batterie Lebensdauer im Schnitt                  | ca. 2.6 Jahre (bei einer Aktivierung im Monat)             |
| Montageort                                       | Wand, Boden<br><b>Nur Innenbereich</b>                     |
| Richtlinienkonform                               | CE, FCC, RoHs                                              |
| Arbeitstemperaturen                              | -10°C bis 45°C                                             |
| <b>Kompatibel mit XT Zentrale</b>                | <b>XT1 Plus, XT2 Plus, XT3, XT4</b>                        |
| <b>Lieferumfang:</b>                             |                                                            |
| Wassermelder V2                                  | CR123A 3V lithium Batterie                                 |
| Schrauben und Dübel                              | Handbuch                                                   |

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

