



LUPUSEC - LICHTSENSOR

Art. 12065

EAN: 4260195433526

- » Misst die Helligkeit, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Installationsort
- » Sendet Informationen an die Zentrale
- » Ermöglicht das Auslösen von Automationsregeln
- » Für die Innenmontage

LUPUSEC - Lichtsensor



Der Helligkeitssensor für Ihre Alarmzentrale

Der LUPUSEC Lichtsensor meldet den Helligkeitswert, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit am Montageort an die Zentrale. Mit Hilfe dieser Informationen können Sie Automationen erstellen wie zum Beispiel das automatische Öffnen der Rollläden am Tag oder das Ausfahren der Jalousien bei zu hoher Sonneneinstrahlung.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 73,93 x 45,8 x 22 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 0,03 kg
Empfangsstärke	-101dBm
Sensortyp	Helligkeits-, Temperatur, Luftfeuchtigkeits- Messung
Sabotageüberwachung	Nein
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Stromversorgung	3V lithium Batterie CR123A
Batterielebensdauer im Schnitt	2 Jahre
Arbeitstemperatur	-10°C bis +50°C
Funkfrequenz	2.4 GHz
Funkleistung	max. 100mW (20dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Kommunikationsweise	ZigBee S
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2 Plus, XT3

LIEFERUMFANG

Lichtsensoren	Batterien
Handbuch	

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

