



LUPUSEC - LICHTSCHALTER V2

Art. 12072

EAN: 4260195434158

- » Ersetzt Ihren vorhandenen Lichtschalter
- » Steuert maximal 2 Stromkreise
- » Integrierter Dimmer mit horizontaler LED-Anzeige
- » Ermöglicht das Steuern des Lichts über die XT2 Plus Smarthome Alarmanlage

LUPUSEC - Lichtschalter V2



Smarte Beleuchtung! Ganz einfach mit dem LUPUSEC - Lichtschalter V2

Der Lichtschalter ersetzt Ihren vorhandenen Lichtschalter und ermöglicht so zusätzlich zur herkömmlichen Bedienung eine Integration in das LUPUSEC Smarthome Alarmsystem. Sie können bis zu zwei Lampen (bzw. zwei Stromkreise) an den Lichtschalter V2 anschließen und diese auch dimmen. Eine horizontale LED-Anzeige informiert über den aktuellen Dimmwert. Die linke Seite des Lichtschalters V2, dient als Dimmer für „Stromkreis 1“, mit der rechten Seite können Sie einen 2. Stromkreis bedienen. Einmal mit dem System verbunden, lassen sich alle mit dem jeweiligen Stromkreis verbundenen Verbraucher ein- und ausschalten. Und das nicht nur manuell über den Browser, das Smartphone oder Ihr Tablet, sondern auch automatisiert, zeitgesteuert oder beim Scharf- und Unscharfschalten des Alarmsystems.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Maße | ca. 84x84x47,35mm (BxHxT) |
| Schalertyp | Single-Pole Schalter für Halogen und dimmbare LED |
| Sensortyp | Taster |
| Sabotagekontakt | - |
| Statusüberprüfung durch die Alarmanlage | Ja |
| Eingang | 230V 60Hz |
| Ausgang | 230V 60Hz |
| Arbeitstemperatur und max. Luftfeuchtigkeit | -10°C bis 45°C, max. 85% (nicht kondensierend) |
| Funkfrequenz | 2.4 GHz |
| Funkleistung | max. 100mW(20dBm) |
| Sendereichweite | ca. 30 bis 100m (je nach den örtlichen Begebenheiten) |
| Kommunikationsweise | ZigBee S |
| Lastart | ohmsche Last |
| Mögliche Belastung | max. 1200W 2.5A |
| Dimmertyp | Phasenanschnitt Dimmer |
| Installationsort | Ersetzt einen bestehenden Lichtschalter |
| Kompatibel mit XT Zentrale | XT1 Plus, XT2 Plus, XT4 |

LIEFERUMFANG

| | |
|------------------|----------|
| Lichtschalter V2 | Handbuch |
|------------------|----------|

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

