



LUPUS - FERNBEDIENUNG V3

Art. 12118 EAN: 4260195434271

- › Kleine Fernbedienung für die Hosentasche
- › Scharf- und Unscharfschalten der Zentrale (Nur eine Area)
- › Inkl. Panikfunktion
- › Tastenfunktionen über Zentrale änderbar

LUPUS - Fernbedienung V3

Die Fernbedienung für die LUPUS dient in erster Linie dazu, das System in den Scharf-, Unscharf- oder Heim-Modus zu schalten und kann z.B. bequem am Schlüsselbund befestigt werden. So haben Sie jederzeit Zugriff auf die Hauptfunktionen Ihres Alarmsystems. Selbstverständlich ist auch die Fernbedienung batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum:



Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrerelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---|
| Maße | ca. 35 x 65 x 10 mm (LxBxH) |
| Gewicht | ca. 0,03 kg (inkl. Batterie) |
| Detektionsverfahren | - |
| Sensortyp | - |
| Sabotageüberwachung | Nein |
| Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale | Nein |
| Statusanzeige | Nein |
| Statusüberwachung durch die Zentrale | Ja |
| Statusanzeige in der Zentrale | Ja |
| Batterieanzeige in der Zentrale | Ja |
| Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale | Bei jeder Sendeübermittlung |
| Funkfrequenz | 868,6625 MHz |
| Funkleistung | max. 10mW(10dBm) |
| Sendereichweite | Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten) |
| Modulation | FM |
| Befestigungsmöglichkeiten | - |
| Spannungsversorgung | CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie |
| Batterie Lebensdauer im Schnitt | ~2 Jahre |
| Montageort | - |
| Richtlinienkonform | CE, FCC, RoHs |
| Zertifiziert nach | EN 50131 Grad 2 |
| Verschlüsselung | Rolling Code |
| Fernbedienung | CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie |
| Kompatibel mit XT Zentrale | XT1 Plus, XT2, XT2 Plus (mit Rolling Code Firmware), XT3 |
| LIEFERUMFANG | |
| Fernbedienung V3 | CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie |
| Handbuch | |

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

