



LUPUSEC - FERNBEDIENUNG V2

Art. 12108 EAN: 4260195431904

- › Kleine Fernbedienung für die Hosentasche
- › Scharf- und Unscharfschalten der Zentrale (Nur eine Area in der XT-2)
- › Inkl. Panikfunktion

LUPUSEC - Fernbedienung V2

Die Fernbedienung für die LUPUSEC dient in erster Linie dazu, das System in den Scharf-, Unscharf- oder Heim-Modus zu schalten und kann z. B. bequem am Schlüsselbund befestigt werden. So haben Sie jederzeit Zugriff auf die Hauptfunktionen Ihres Alarmsystems. Selbstverständlich ist auch die Fernbedienung batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig.

Das LUPUSEC - Produktuniversum:



Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 35 x 65 x 10 mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 0,03 kg (inkl. Batterie)
Detektionsverfahren	-
Sensortyp	-
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusanzeige	Nein
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Bei jeder Sendeübermittlung
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	-
Spannungsversorgung	CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	~2 Jahre
Montageort	-
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Zertifiziert nach	EN 50131 Grad 2
Verschlüsselung	Rolling Code
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2, XT2 Plus (mit Rolling Code Firmware), XT3
LIEFERUMFANG	
Fernbedienung	CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie
Handbuch	

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

