



LUPUSEC - FUNKRELAIS

Art. 12014 EAN: 4260195431966

- » Das XT-Funkrelais kann unter folgenden Bedingungen einen Schaltkontakt schließen oder öffnen und somit andere Geräte aktivieren oder Deaktivieren: bei Alarm, bei Unscharfschaltung, bei bestimmten Alarmen
- » Drahtlose Übermittlung
- » Sehr kleines Gehäuse
- » Netzteil inklusive

LUPUSEC - Funkrelais

Das LUPUSEC-XT Funkrelais ist ein Relais-Schalter, der andere Geräte, die mit einem Relais-Schalter bedient werden können, schalten kann. Zum Beispiel könnten Sie Ihre Lichtanlage mit der Alarmanlage verbinden. So könnte bei Alarmauslösung über das Funkrelais das Licht eingeschaltet werden. Die Zentrale sendet dabei ein Signal an das Funkrelais, welches wiederum das Relais mit dem angeschlossenen Relaiskreislauf schaltet. Das Funkrelais wird über ein 9V Netzteil angeschlossen und benötigt daher einen Stromanschluss.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:



Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrerelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden. Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

TECHNISCHE DATEN:

Maße	55 x 100 x 25 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 0,1 kg (ohne Netzteil)
Detektionsverfahren	-
Sensortyp	-
Sabotageüberwachung	Nein
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Nein
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Nein, keine Batterien vorhanden.
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Wand
Spannungsausgang	Potentialfrei oder 9-12V DC Ausgangsstrom
Relais können aktiviert werden bei	Perimeter-(Verzögerungstimer), Feuer, Wasser- oder allen Alarmen, beim Scharfstellen
Schaltdauer	3min oder bis zur Deaktivierung
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Spannungsversorgung	DC 9-12V 0.5A DC
Ruhestromverbrauch	48mA
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT3

LIEFERUMFANG:

Funkrelais	DC 9V 0.5A Netzteil
Handbuch	

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

