



LUPUSEC - FENSTER- / TÜRKONTAKT (ANTHRAZIT)

Art. 12038 EAN: 4260195433328

- › Hochwertiger Magnetkontakt
- › Kleines Sensoren Gehäuse
- › Farbe: Anthrazit RAL 7016 / Pantone Solid Coated 432 C
- › Sabotageerkennung
- › Funkübertragung
- › Statusübertragung
- › Meldet sicher den Status von Fenster oder Türen
- › ca. 2.6 Jahre Batterie-Lebensdauer
- › Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, E-Mail oder Contact-ID

LUPUSEC - Fenster-/Türkontakt (anthrazit)



Funk-Öffnungsmelder der LUPUSEC Smarthome Alarmanlage

Der LUPUSEC - Fenster- / Türkontakt ist ein zentrales Element des Alarmsystems und dient der Absicherung eines Fensters oder einer Tür.

Der Kontakt besteht aus zwei Elementen. Eines der Elemente wird an Fenster bzw. Tür, das andere Element am Rahmen angebracht. So erkennt der Sensor sofort, wenn eine Tür geöffnet oder geschlossen wird. An der Unterseite des Fensters angebracht, besteht weiterhin die Möglichkeit das Fenster zu kippen.

Es können mehrere Tür-/Fensterkontakte in ein System eingebunden werden (An die LUPUSEC-XT1 können insgesamt 20 Sensoren angeschlossen werden - an die XT2 bis zu 160.) Wie alle anderen Zubehörteile ist auch der Tür-/Fensterkontakt batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Einfach die beiden Elemente anbringen, mit dem System verbinden, fertig.

Schnell installiert, einfach automatisiert!

Einmal in das System integriert, meldet der Tür-/Fensterkontakt jede Änderung des Zustands an die Zentrale. Dies beinhaltet eine Statusmeldung bei schwacher Batterie, bei Auslösen des an der Hinterseite befindlichen Sabotagekontakts sowie das Öffnen und Schließen. Letzteres können Sie für zahlreiche Automatisierungen verwenden: Sie möchten z.B. beim Betreten des Bads nur in der Nacht das Licht automatisch einschalten? Oder beim Öffnen des Fensters die Heizung herunterregeln? Kein Problem - über das intuitiv bedienbare Webinterface sind solche Regeln im Handumdrehen erstellt.



TECHNISCHE DATEN

Farbe	RAL 7016 Anthrazit = Pantone Solid Coated 432 C
Maße Sensor	85 x 24,6 x 19,5mm (LxBxH)
Maße Magnet	45 x 12 x 9 mm (LxBxH)
Gewicht	32 g
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Sensortyp	Lesekontakt
Sabotageüberwachung	Ja
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusanzeige	Ja
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Automatisch
Funkfrequenz	868,35MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschrauben oder ankleben
Spannungsversorgung	3V CR2 Lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	2.6 Jahre
Montageort	Fenster, Türen o.ä. Nur Innenbereich
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Zertifiziert nach	EN 50131 Grad 2
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT3
LIEFERUMFANG	
Fenster- Türkontakt (2-Teilig)	Batterie
Schrauben und Dübel	Klebepad für Sensor und Magnet
Handbuch	

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

