



LUPUSEC - FUNKSTECKDOSE FÜR XT1

Art. 12104

EAN: 4260195433854

- › Die Funksteckdose wird über die Software vom Benutzer oder automatisiert geschaltet
- › Drahtlose Übermittlung
- › Sehr kleines Gehäuse
- › Schaltet max. 3600W 16A

LUPUSEC - Funksteckdose für die XT1



Der smarte Schaltgehilfe für Zuhause: Die XT1 Funksteckdose.

Die LUPUSEC-XT1 Funksteckdose wird zur Aktivierung und Deaktivierung von Drittgeräten verwendet. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: So können Sie zum Beispiel eine Lampe an die Steckdose anschließen und die Steckdose so konfigurieren, dass die Steckdose bei einer Alarmierung aktiviert und damit das Licht angeschaltet wird. Oder sie programmieren die Steckdose so, dass die daran angeschlossenen Verbraucher (z.B. Stand-by Geräte) bei Scharfschaltung der Alarmanlage stromlos gemacht werden und bei Deaktivierung der Alarmanlage wieder mit Strom versorgt werden. Durch diese SmartHome-Funktionen spart ihre Immobilie während ihrer Abwesenheit intelligent Strom. Außerdem ist es möglich, die Steckdose von der Ferne beispielsweise mit Ihrem Smartphone zu aktivieren / deaktivieren. Die Steckdose wird an eine normale Hausstromsteckdose angeschlossen und betrieben.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrerelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



TECHNISCHE DATEN

Maße	78 mm x 52 mm x 85.8 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 0,130 kg
Sensortyp	-
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusanzeige	Ja, rote LED an der Vorderseite
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Mögliche Belastung	max. 3600W 16A
Spannungsversorgung	Wird direkt in eine Steckdose gesteckt
Lastart	Ohmsche Last
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs, TÜV SÜD (Z1 16 11 87360 005)
Arbeitstemperatur und max. Luftfeuchtigkeit	-10° bis 45°C, max. 85% (nicht kondensierend)
Kompatibel mit XT Zentrale	ausschließlich XT1

LIEFERUMFANG

Funksteckdose für XT1	Handbuch
-----------------------	----------

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

