Portweiterleitung mit einer Fritz.Box

eiten Ansicht Favoriten Extras ?	
ERITZ?	FRITZ!Box 7390
	Angemeldet v <u>FRITZIBox</u> FRITZINAS MyFRITZI @
Ubersicht Internet Online-Monitor Zugangsdaten Filter Freigaben MyFRITZI DSL-Informationen Telefonie Heimnetz WLAN	Portfreigabe Portfreigabe bearbeiten ✓ Portfreigabe aktiv für Andere Anwendungen ✓ Bezeichnung IP Kamera Protokoll TCP ✓ von Port 10001 an Computer IPCAMERA an IP-Adresse 192.168.178.30 an Port 80
Diagnose System	OK Abbrechen

- 1. Öffnen Sie den Browser und rufen Sie Ihren Router auf.
- 2. Klicken Sie unter *Internet* auf *Freigaben* und dann auf den Reiter *Portfreigaben*.
- 3. Setzen Sie den Haken bei *Portfreigabe aktiv für* und wählen Sie *Andere Anwendungen* aus.
- 4. <u>Bezeichnung</u>: Tragen Sie einen frei wählbaren Namen für die Portweiterleitung ein.
- 5. <u>Protokoll:</u> Wählen Sie hier TCP als Protokoll aus.
- <u>Von Port & bis Port</u>: Wählen Sie hier den öffentlichen Portbereich den Sie freigeben wollen (frei wählbar, wir empfehlen den Port 80 nicht zu verwenden).
- <u>An Computer</u>: Wählen Sie hier das Gerät aus, dass Sie aus dem Internet erreichbar machen wollen.
- <u>An Port</u>: Wählen Sie hier den lokalen Portbereich Ihres Gerätes aus (Standardweb Port: 80; SSL Port: 443).
- 9. Klicken Sie auf *OK* um die Einstellungen zu übernehmen.

