

Portweiterleitung mit einer *A1 Hybrid Box*

The screenshot shows the A1 Hybrid Box web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Internet', 'Heimnetzwerk', 'Teilen', 'Telefonie', and 'Wartung'. The 'Internet' tab is selected and highlighted with an orange box. On the left sidebar, 'Weiterleitung' is also highlighted with an orange box. The main content area is titled 'Weiterleitung' and contains a table of port forwarding rules. The table has columns for 'Portzuordnung', 'Bearbeiten', and 'Löschen'. Two rules are listed: 'XT' and 'LE200'. Below the table, a button labeled '+ Neue Portzuordnung' is highlighted with an orange box.

Portzuordnung	Bearbeiten	Löschen
XT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LE200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Öffnen Sie den Browser und rufen Sie Ihren Router auf.
2. Klicken Sie unter *Internet* auf *Weiterleitung* und dann auf *Portzuordnung*.
3. Klicken Sie auf *Neue Portzuordnung*.

Kamera

 Bearbeiten

 Löschen

Zuordnungsname:

Kamera

Anwendung:

Kamera

[Anwendung portzuordnung hinzufügen](#)

Interner Host:

LupusLE200

[Gerät hinzufügen](#)

Abbrechen

Speichern

Name:

Kamera

Externer Port:

53082 ~ 53082

Interner Port:

80 ~ 80

Protokoll:

TCP

 Löschen

4. *Zuordnungsname*: Tragen Sie einen frei wählbaren Namen für die Portweiterleitung ein.
5. Klicken Sie auf *Anwendung Portzuordnung hinzufügen* und erstellen Sie in dem neuen Fenster (Bild unten) eine neue Portzuordnung.
6. *Name*: Name für die Portzuordnung
7. *Externer Port*: Wählen Sie hier den öffentlichen Portbereich den Sie freigeben wollen (frei wählbar, wir empfehlen einen 5 stelligen z.B. 53080).
8. *Interner Port*: Wählen Sie hier den lokalen Portbereich Ihres Gerätes aus (SSL Port: 443).
9. *Protokoll*: Wählen Sie hier TCP als Protokoll aus.
10. Klicken Sie auf *Speichern*.
11. Sie befinden sich nun wieder in der Ansicht des oberen Bildes.
12. *Anwendung*: Wählen Sie hier den Namen der eben neu angelegten Portzuordnung aus
13. *Interner Host*: Wählen Sie hier das Gerät aus, dass Sie aus dem Internet erreichbar machen wollen.
14. Klicken Sie auf *Speichern*.