



## LUPUSEC - DRAHTLOSER SENSOREINGANG

Art. 12020

EAN: 4260195432338

- Ermöglicht den Anschluss von externen Meldern
- Potentialfreier Kontakt
- ca. 2.8 Jahre Batteriebetrieb
- Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, (Telefonanruf), E-Mail und Contact-ID

### Drahtloser Sensoreingang:

Der LUPUSEC-XT Drahtlose Sensoreingang besitzt einen potentialfreien Kontakt. Wird dieser überbrückt (geschlossen), z.B. von einem bereits vorhandenen kabelgebundenem Türkontakt, einer Lichtschranke, einem BUS-System oder ähnlichem, wird Alarm ausgelöst. Es können auch mehrere Melder an einen Sensoreingang angeklemt werden.

### Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren

## TECHNISCHE DATEN

Maße	22 x 32 x 107mm (LxBxH)
Verpackungsmaße	30 x 20 x 115mm (LxBxH)
Gewicht	0,03 kg
Detektionsverfahren	potentialfreier Kontakt
Widerstand	30 Ohm
Sabotageüberwachung	Ja, Demontagekontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt, geklebt
Spannungsversorgung	1 x 1/2 AA 3,6V Lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	2,8 Jahre
Montageort	beliebig Nur Innenbereich
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs, EN 14604
<b>Kompatibel mit XT Zentrale</b>	<b>XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT4</b>

## LIEFERUMFANG

Drahtloser Sensoreingang	1 x 1/2 AA 3,6V Lithium Batterie
Schrauben und Dübel	Bedienungsanleitung

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

