



LUPUSEC - XT2

Art. 12025 EAN: 4260195432512

- › 160 Sensoren in 2 Areas, 70 Hausautomationsmodule, 3G/GPRS Modul
- › Wesentlich umfangreichere SmartHome Funktionen
- › Dynamische Programmierung der Sensoraktionen
- › Unabhängige Scharfschaltung von 2 Areas mit je 80 Sensoren
- › Pro Area drei Home-Modi
- › Noch detaillierte Statusanzeigen in der Android APP
- › Extrem schnell installiert!

HAUPTMERKMALE

LUPUSEC-XT2 ist das neue Smart-Home Alarmsystem von LUPUS-Electronics, eines der modernsten Systeme für Gebäudesicherheit und Smart Home-Steuerung.

Mit Ihrem neu entwickelten Prozessorkern verwaltet die neue LUPUSEC - XT2 bis zu 160 Gefahrenmelder in zwei getrennt schaltbaren Alarmkreisen. Jeder Alarmkreis hat zusätzlich 4 getrennt schaltbare Zonen für maximale Flexibilität. So können auch große Gebäude mit einem einfachen System schnell und kosteneffizient gegen Einbruch, Feuer, Gas und Wasser abgesichert werden.

Für umfangreiche Smart-Home Automatisierungsfunktionen sorgt eine flexible Funktionsbelegung der Melder.

Hier ein paar Beispiele:

- › Wird die Haustür geöffnet, schaltet sich automatisch das Licht im Eingangsbereich an und alle Entertainmentgeräte (StandBy) bekommen wieder Strom.
- › Registriert der Bewegungsmelder im Bad nachts Bewegung, geht automatisch das Badlicht an.
- › Wird die Haustür auf- oder zugeschlossen, wird die Alarmanlage automatisch unscharf- oder scharfgeschaltet.
- › Ermöglicht den Anschluß von Fremdsensoren mit dynamischen Aktionen

Zur Einrichtung einfach die Zentrale mit Ihrem Router verbinden und die Batterie-betriebenen Sensoren am gewünschten Ort anbringen und mit der Zentrale verbinden. Alarme können per Email, SMS oder mit dem weltweiten Notrufzentralen-Standard CONTACT ID übermittelt werden. Diese Dienste können auch über das integrierte GSM Modul übertragen werden. Haben Sie die entsprechenden Dienste eingerichtet, werden Sie oder Ihre Notrufzentrale bei Alarmauslösung benachrichtigt.* Und natürlich können Sie unsere Videoüberwachungssysteme wie die IP-Kameras der LUPUSNET-Serie sowie die Rekorder der LUPUSTEC - LE800er-Serie einfach in die Benutzeroberfläche der LUPUSEC-Alarmanlage integrieren. So können Sie beispielsweise nach einer Alarmierung sofort den Zustand Ihrer Räumlichkeiten per Videoüberwachung überprüfen. Einfach oder? Und sicher! Garantiert

*Zur Nutzung des GSM Moduls ist eine Mobilfunk SIM-Karte notwendig, nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Verwendung von Diensten Dritter können zusätzliche Kosten entstehen.

TECHNISCHE DATEN

Maße	180 x 155 x 43mm (BxHxT)
Gewicht	0,81kg
Max. Anzahl Sensoren	160 Sensoren, 70 ZigBee Hausautomationsgeräte
Max Anzahl Geräte	6 (zB. Funkrelais, Sirenen, Repeater, Temp. Sensor, Strommesssensor)
Max. Anzahl PIR Netzwerkkameras	6
Max. Anzahl Analog- / Digitalkameras	4 (zB. LUPUSNET HD - Serie oder LUPUSTEC LE800 Serie)
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Sabotageanzeige der Sensoren	Ja
Statusanzeige	Ja
Batterieanzeige der Sensoren	Ja
UPnP-Unterstützung	Ja
Interne Sirene	Ja
Interne Speicherung der Bilder	Ja (nur der PIR Netzwerkkameras)
FTP- / E-Mailversand	Ja
Alarmierungsmöglichkeiten	Contact ID via TCP/IP, E-Mail oder SMS
Zugriff via	Browser, iPhone-App, iPad
Funkfrequenz	868,6625 MHz (2-Wege) und 2,4GHz (2-Wege)
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (Erweiterbar mit unserem Repeater)
Befestigungsmöglichkeiten	Wand, Tisch
Notstromversorgung	1600mAh Ni-mh wiederaufladbar (6-8 Stunden)
Spannungsversorgung	12V DC
Stromverbrauch	max. 24W
Betriebstemperatur	-10°C - 45°C
Zertifizierung	CE, FCC, RoHs
Funktionen	2 Areas, Scharf, Unscharf schalten, 3 Home-Modi, Stiller Alarm, Feuer, Medizinischer Alarm, Check Panel Status, Alarmsignalisierung, Bewegungserkennung
Erhältliche Zusatzkomponenten	Fenster-/Türkontakt, Rauchmelder, Bewegungsmelder, Wassermelder, CO-Melder, Außensirene, Innensirene, Fernbedienung, Funkrelais, Glasbruchsensor, Hitzemelder, Medizinischer Alarmmelder, Panic Button (Überfallschalter), PIR-Netzwerkkamera, Funksteckdose, Repeater, Temperatursensor, Stromverbrauchsanzeiger, Keypad (weitere folgen)

LIEFERUMFANG

LUPUSEC XT2 Zentrale	Wandhalterung
Schrauben und Dübel	Handbuch

ILLUSTRATIONEN



Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

