



LUPUSEC - HAUPTSTROMZÄHLER

Art. 12071 EAN: 4260195433625

- › Misst den Stromverbrauch am Hauptstromzähler
- › Wird an den Infrarot-Anschluss eines digitalen (Impuls) Stromzählers angeschlossen
- › Berechnet den Verbrauch auf Woche/Monat/Jahr
- › Spürt Stromfresser im Haushalt auf
- › Empfängt Leistung (W) und Zählerstand (kWh) von digitalen Zählern
- › Ausleseeinheit magnetisch haftend und einfach zu installieren
- › Macht Ihr Zuhause intelligenter und effizienter

LUPUSEC - Hauptstromzähler



Behalten Sie Ihren Energieverbrauch im Überblick: Der LUPUSEC - Hauptstromzähler

Mit dem LUPUSEC Hauptstromzähler haben Sie den Verbrauch Ihrer elektrischen Geräte jederzeit im Blick. Ihre Stromkosten werden so transparenter, mögliche Stromfresser im Haushalt sind schnell aufgespürt. Die magnetische Ausleseeinheit liest die Stromverbrauchsdaten direkt am Infrarotport Ihres digitalen Zählers aus. Der Hauptstromzähler überträgt die Daten drahtlos zu Ihrer Smarthome Alarmanlage und werden dort grafisch für Sie aufbereitet.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



TECHNISCHE DATEN

Maße	46 x 90 x 30 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 0,096 kg
Genauigkeit	+/-5%
Sensortyp	Infrarot
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusanzeige	Ja, rote LED an der Vorderseite
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2.4Ghz ZigBee S
Funkleistung	max. 100mW(20dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Spannungsversorgung	2 x 1.5V AA Alkaline Batterie
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Arbeitstemperatur und max. Luftfeuchtigkeit	-10°C bis 45°C, max. 85% (nicht kondensierend)
Batterielebensdauer	ca. 10 Jahre
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2 Plus, XT4
Lieferumfang:	
Hauptstromzähler	2 x 1.5V AA Alkaline Batterie
Handbuch	Infrarot-Sensor

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

