



LUPUS - MAGNETISCHES SPERRELEMENT V2

Art. 12078

EAN: 4260195434769

- › Verschließt vollautomatisch Türen
- › Verhindert das Betreten des gesicherten Bereichs ohne vorher zu entschärfen
- › Extrem klein
- › inklusive Halterung für eine Aufbaumontage
- › Haltekraft von 60 Kilo
- › Funkgesteuert

Verhindert Fehlalarme

Ein Sperrelement in der Eingangstür sorgt dafür, dass sich diese erst dann öffnen lässt, wenn das Funk-Alarmsystem unscharf geschaltet wurde. So werden mögliche Fehlalarme von vornherein ausgeschlossen.

Das Sperrelement wird kombiniert mit der Funk-Alarmzentrale und dem 12/24V Funk-Relais. Das 12/24V Funk-Relais ist bereits mit im Lieferumfang enthalten und benötigt einen 12V Anschluß (Netzteil im Lieferumfang). Wir empfehlen für die Verkabelung Lüster- bzw. Wago-Klemmen zu verwenden (nicht im Lieferumfang).



Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

TECHNISCHE DATEN

Gehäusemaße	39,5 x 80 x 20mm (HxBxT)
Gewicht	0,3 kg
Ankerscheibe	33 x 80 x 9,3mm (HxBxT)
Haltekraft	60kg (100lbs)
Belastbarkeit der Rückmeldeausgänge	12V/110mA
Eingangsspannung	12VDC
Ruhestromverbrauch	48mA
Gehäusematerial	Anodisiertes Aluminium
Schließ - bzw. Öffnungszeit	< 0,5s
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT4

LIEFERUMFANG

Magnetisches Sperrelement V2	12/24V Funkrelais
12V DC Netzteil	Zubehör

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

