



## LUPUS - FUNKREPEATER V2

Art. 12122

EAN: 4260195434035

- › Erhöht die Reichweite von Sensoren
- › Kleines, unauffälliges Gehäuse
- › Einfache Installation

## LUPUS - Funkrepeater V2



Der neue Funkrepeater V2 erlaubt Ihnen die Reichweite Ihrer Zentrale unbeschränkt zu erhöhen. Dies ist möglich, da der Funkrepeater V2 kaskadierbar ist, also Sie einen Funkrepeater auch in einem weiteren Anlernen können. Damit sind Sie in der Lage auch die abgelegensten Bereich zuverlässig mit Ihrer LUPUS Zentrale und Sensoren zu schützen.

Der Repeater wird mittels eines Netzteils mit Strom versorgt, verfügt aber genau wie unsere Zentralen über eine Notstromversorgung mittels eines Akkus, um sicherzustellen, dass Ihr Heim auch während eines Stromausfalls bestens geschützt ist.

## Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrerelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



## TECHNISCHE DATEN

Maße	186,3 x 130 x 30,3 mm (HxBxT)
Gewicht	0,28 kg
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW(10dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschrauben
Stromversorgung	DC 12V 1A
Notstrom Akku	4,8V NiMH (wiederaufladbar) Für bis zu 18 Stunden
Montageort	Wand <b>Nur Innenbereich</b>
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Beschränkungen	Es können nur Sensoren welche 868MHz verwenden verstärkt werden Eine genaue Auflistung finden Sie in den FAQs
<b>Kompatibel mit XT Zentrale</b>	<b>XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT4</b>
<b>LIEFERUMFANG</b>	
Repeater	12V 1A Netzteil
Handbuch	

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

