



LUPUS - UNTERPUTZRELAIS MIT DIMMERFUNKTION V3

Art. 12132 **EAN: 4260195434547**

- » Das Funkrelais wird über die Software vom Benutzer geschaltet, zeit- oder temperaturgesteuert oder beim Scharf- und Unscharfschalten
- » Drahtlose Übermittlung
- » Sehr kleines Einbaugehäuse
- » Schaltet max. 575W 2,5A 230V

Der smarte Schaltgehilfe für Zuhause: Das Unterputzrelais mit Dimmerfunktion V3.

Das LUPUSEC-XT Unterputzrelais mit Dimmerfunktion wird zur Aktivierung und Deaktivierung von Drittgeräten verwendet (Smart Home Funktionen). So können Sie zum Beispiel Lampen anschließen und so konfigurieren, dass das Relais bei einer Alarmierung / zeit- oder temperaturgesteuert aktiviert wird. Außerdem ist es möglich, das Relais von der Ferne beispielsweise mit Ihrem Smartphone zu aktivieren. Der Clou dieses Relais ist, dass Sie Ihre Geräte nicht nur an- und ausschalten können, sondern durch Regulierung der Stromzufuhr, auch z.B. Ihre Lampen dimmen können – durch die Smarthome-Funktionen Ihrer Alarmzentrale Plus natürlich auch ganz automatisch. Durch die kleinen Ausmaße, passt unser Unterputzrelais in fast jede Elektrodose z.B. hinter Ihre Stromschalter.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrerelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 50 x 51 x 22 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 0,04 kg
Detektionsverfahren	-
Sensortyp	-
Sabotageüberwachung	Nein
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Eingang	230V 50/60Hz
Ausgang	230V 50/60Hz
Arbeitstemperatur und max. Luftfeuchtigkeit	-10°C bis 45°C, max. 85% (nicht kondensierend)
Funkfrequenz	2.4GHz
Funkleistung	max. 100mW (20dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Kommunikationsweise	ZigBee S
Mögliche Belastung	max. 575W 2,5A 230V
Lastart	Ohmsche Last
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2 Plus, XT3

LIEFERUMFANG

Unterputzrelais mit Dimmerfunktion V3	Handbuch
---------------------------------------	----------

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

