



LUPUSEC - TEMPERATURSENSOR

Art. 12013

EAN: 4260195431959

- › Sendet alle 10 Minuten die Temperatur am Standort zur Alarmanlage
- › Batterielebensdauer mind. 1 Jahr
- › Funkbetrieb ohne Netzteil
- › Sehr einfache Installation
- › Schalten von Auf- und Unterputzrelais (Funksteckdosen) bei bestimmten Temperaturen
- › Arbeitet im 2.4GHz Bereich -> Nicht mit dem Funkrepeater Kompatibel

LUPUSEC - Temperatursensor

Der LUPUSEC-XT Temperatur-Sensor misst die Temperatur am Installationsort und sendet jede Temperaturänderung alle 10 Minuten direkt an die Zentrale. So können Sie auch von unterwegs jederzeit die Temperatur am Installationsort des Sensors prüfen. Der Temperatursensor ist batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig.

Aktivierung von Auf- und Unterputzrelais bei Erreichen von bestimmten Temperaturen.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:



Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Arbeitet im 2.4GHz Bereich -> Nicht mit dem Funkrepeater Kompatibel

TECHNISCHE DATEN

Maße	110 x 20 x 25mm (LxHxB)
Gewicht	ca. 0,2 kg (inkl. Batterie)
Detektionsverfahren	Temperaturmessung
Sensortyp	Temperatursensor
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2,4 GHz (Beeinträchtigung anderer 2.4GHz Geräte möglich)
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschrauben
Spannungsversorgung	3V Lithium Batterie (CR2 bei aktueller Generation; 1/2 AA bei älterer Generation)
Batterie Lebensdauer im Schnitt	ca. 1 Jahr
Montageort	Wand, Decke
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1, XT2
LIEFERUMFANG	
Temperatursensor	3V Lithium Batterie
Schrauben und Dübel	Handbuch

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

