



LUPUSEC - UNTERPUTZRELAIS MIT STROMZÄHLER

Art. 12023

EAN: 4260195432451

- › Das Funkrelais wird über die Software vom Benutzer geschaltet, zeit- oder temperaturgesteuert oder durch Scharf- und Unscharfschalten
- › Kann den Alarmstatus an BUS-Systeme weitergeben
- › Im Softwaremenü wird der Stromverbrauch angezeigt
- › Drahtlose Übermittlung
- › Sehr kleines Einbaugehäuse
- › Schaltet max. 2300W 10A

LUPUSEC - Unterputzrelais mit Stromzähler

Das LUPUSEC-XT Unterputzrelais wird zur Aktivierung und Deaktivierung von Drittgeräten verwendet (Smart Home Funktionen). So können Sie zum Beispiel Lampen anschließen und so konfigurieren, dass das Relais bei einer Alarmierung / zeit- oder temperaturgesteuert aktiviert wird. Außerdem ist es möglich, das Relais von der Ferne beispielsweise mit Ihrem Smartphone zu aktivieren. Durch die kleinen Ausmaße, passt unser Unterputzrelais in fast jede Elektrodose hinter zB. Ihre Stromschalter.



Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 52 x 49 x 25 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 0,04 kg
Detektionsverfahren	-
Sensortyp	-
Sabotageüberwachung	Nein
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Eingang	230V 50/60Hz
Ausgang	230V 50/60Hz
Arbeitstemperatur und max. Luftfeuchtigkeit	-10° bis 45°C, max. 85% (nicht kondensierend)
Funkfrequenz	2.4GHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Kommunikationsweise	ZigBee
Mögliche Belastung	max. 2300W 10A
Lastart	Ohmsche Last
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1, XT2
LIEFERUMFANG	
Unterputzrelais mit Stromzähler	Handbuch

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

